Офис: г. Москва, 117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, эт 2 ком 6д оф 133
Тел. +7 (495) 108-50-71
8 (800) 777-47-68
www.24-tech.ru
info@24-tech.ru

Технические характеристики прибора С.А 6681

Параметр	Значение
Передатчик С.А. 6681E	
Дисплей	ЖК-дисплей с индикацией функций и графической шкалы
Частота выходного сигнала	125 кГц
Диапазон измерения внешнего напряжения	от 12 до 600 В перем.тока/пост.тока
Функции	Цифровое кодирование сигналов для упрощения идентификации сигнала, выбираемый код передаваемого сигнала, функция фонарика
Источник питания	1 батарейка 9В
Размеры	190 x 89 x 42,5 мм
Масса	420 г (с батарейкой)
Электробезопасность	300В КАТ. III
Приемник С.А. 6681R	
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой, а также индикацией функций, графической шкалы, кода передаваемого сигнала, уровня заряда батареек приемника и передатчика
Глубина обнаружения	
В однополюсном режиме	от 0 до 2 м
В двухполюсном режиме	от 0 до 0,5 м
Одиночный контур	до 2,5 м
Идентификация напряжения сети	примерно от 0 до 0,4 м
Функции	Автоматическое отключение, ручная или автоматическая регулировка чувствительности приемника, функция фонарика
Источник питания	6 батареек 1,5В AAA
Размеры	241,5 x 78 x 38,5 мм
Масса	360 г (с батарейками)